

Link do produktu: <https://sklepelektra.pl/termostat-elektra-eti-1522-p-347.html>



Termostat ELEKTRA ETI 1522

Cena	555,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	eleETI-1522
Kod producenta	ETI 1522
Producent	ELEKTRA Sp. J.

Opis produktu

Manualny Regulator Temperatury ELEKTRA ETI 1522, przeznaczony do rur. Wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN 60730-2-9.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230V AC +10/-10%, 50Hz
Pobór mocy: 3VA
Maksymalne zabezpieczenie: 10A
Wyjście przekaźnika, SPCO: 10A
Obciążenie: 10A, 2300W
Zakres regulacji: załącz/wyłącz
Zakres regulacji temperatury: od -10 st. C do +50 st. C
Histereza regulowana: do 0,3 st. C do 6 st. C
Temperatura pracy: od -20 st. C do + 50 st. C
Wymiary (mm): wys. 86, szer. 36, głęb. 58
Klasa ochrony: IP 20
Waga: 170g

Czujnik temperatury: ETI 1522 (kontrola temperatury pod izolacją rur zabezpieczonych przewodami grzejnymi)

Opis działania:

Regulatory ETI są przystosowane do sterowania przemysłowymi systemami grzewczymi. Dioda LED sygnalizuje pracę systemu grzejnego w zakresie temperatury od -10 st. C do +50 st. C. ETI mogą pracować z każdym czujnikiem temperatury serii ETF (podłogowy lub na rury).

Jako dwustanowe regulatory (załącz/wyłącz) z regulowaną histerezą zwierają styki przekaźnika, jeżeli temperatura czujnika jest niższa od nastawy histerezy i wtedy dioda LED świeci się a rozwiera, gdy jest wyższa i wtedy dioda LED jest zgaszona. System grzejny podłączamy pomiędzy zaciskami 4 i 5.

Regulatory Elektra ETI wyposażone są w przekaźnik przełączający, dlatego mogą być zastosowane jako regulatory do sterowania systemami chłodzenia. W takim wypadku system chłodzący należy podłączyć między zaciskami 3 i 5.

Pliki do pobrania

>> [Deklaracja zgodności](#)